

MISE À JOUR CARTES À PUCE

Mises à jour des cartes à puces sur les démodulateurs TNTSAT		
Type de démodulateur et TV AIO	Message affiché	procédure de mise à jour
THOMSON THS800 - CGV HDW - CGV HDW2 – STRONG 7404 – AIO : THS, THD, THA, THB et THC	« Chaine en option » sur toutes les chaines cryptées.	Rester ½ h sur une chaine en clair (CNEW par exemple, chaine n°16), puis faire une mise en veille/réveil du décodeur .
THOMSON THS800 - CGV HDW - CGV HDW2 – STRONG 7404 – AIO : THS, THD, THA, THB et THC	Certaines chaines ne sont pas décryptées.	Rester 1h30 sur la chaine France 2 .
CGV HDW2 – AIO THA, THB, et THC	« La configuration du terminal n'est pas précise »	Rester 2 h sur ARTE

Mises à jour des cartes à puces PC5 sur les démodulateurs FRANSAT		
Type de démodulateur	Message affiché	procédure de mise à jour
SATMATIC HD	« accès interdit par l'opérateur »	Rester environ 1h à 2h sur TF1 pour que l'image revienne.
SATMATIC HD	« accès interdit par l'opérateur »	Laisser le terminal allumé sur la chaine 999 « Canal SAV » pendant 2 heures. Retirer et réinsérer la carte puis éteindre et rallumer le démodulateur.
SATMATIC HD	« Pas de droits » ou écran noir	Retirer puis réinsérer la carte dans l'équipement.
S'il n'y pas d'amélioration suite aux mises à jour, procédez à une installation rapide du terminal et/ou rester sur la chaine 999 pendant 24h		