



MISES A JOUR SATMATIC

Mise à jour en cours par OTA

MEDIAS AU TOP Alden exclusif
Alden créé sa "fréquence" éphémère sur Eutelsat.

Pourquoi :

pour apporter toujours plus de modernité à ses produits et les mettre à niveau. Alden est le seul fabricant d'antenne en Europe à disposer de ses propres démodulateurs à pointeur intégré et donc le seul à diffuser ses améliorations, directement par satellite, vers les utilisateurs.

Comment :

en "louant" pendant plusieurs mois "une chaîne", Alden assure la garantie d'appareils toujours plus performants disposant des dernières améliorations de la technologie, qui évolue toujours plus vite.

En pratique :

au démarrage du Satmatic HD, après la phase de recherche, un message est affiché indiquant que le Satmatic effectuera une mise à jour à 3H du matin. Cette procédure maligne permet au client de ne pas subir inopinément toute la phase d'attente liée au téléchargement de la mise à jour, et donc de continuer à profiter de son matériel jusqu'à 3h du matin. Il faut donc laisser le démodulateur en veille pour profiter de ce confort.

Bon à savoir :

si la mise à jour n'est pas effectuée par suite d'un refus ou d'un démodulateur éteint, la mise à jour se fera automatiquement après deux mises en route, ce dès la mise en marche..

Précautions :

La procédure étant entièrement automatisée il convient de s'assurer que l'antenne puisse se déployer sans contraintes (arbres, garage etc.) L'antenne doit avoir une ouverture vers l'ouest (Eutelsat est à 5° ouest)

Informations complémentaires

- La chaîne Alden est disponible : 6 mois, 24h. sur 24.
- Durée de téléchargement : entre 15 et 20minutes, cette durée peut être plus longue selon signal..

Pour quelles améliorations :

- Mise à jour de la base de données de nos antennes (code mécanique).
- L'ajout d'un menu de "diagnostic" de l'antenne automatique lorsque le menu pointage est affiché (via la touche jaune). Attention: données accessibles seulement si la carte moteur est elle même munie du dernier soft du 3/07/16.
- Amélioration de la détection d'un nouveau plans de services Fransat (liste de chaînes).

- La mise à jour de la librairie Viaccess AC5 qui rentre dans le cadre de l'amélioration continue dans la lutte contre le piratage des programmes cryptés payants (cf offres BIS, OCS, BeIN, Jeunesse, Melody).

Note: En aucun cas cette mise à jour corrige une donnée sur les paramètres du transpondeur (11096) utilisé pour la recherche du satellite Eutelsat5W même si Fransat a opéré de multiples changements ces derniers mois...

Si pour des raisons diverses (véhicule dans une zone non couverte, ou dans son garage ou en hivernage etc...) il s'avérait impossible de mettre le démodulateur à jour par la voie "satellite" (OTA) il sera possible de procéder à cet "upgrade" par voie USB. Pour l'USB, en pratique: Télécharger et copier sur une clé USB le fichier

"dts6927_usb_upgrade_0x11_0x07_0x21_0x0025.sdl". :
<https://drive.google.com/file/d/0Bz0xAMcpNEcmWjJmZ3l3YTNMRnc/view?usp=sharing>

Aller dans le menu Avancé->Mise à jour et appuyer sur la touche rouge. Suivre les instructions à l'écran.

Note: En aucun cas cette mise à jour corrige une donnée sur les paramètres du transpondeur (11096) utilisé pour la recherche du satellite Eutelsat5W même si Fransat a opéré de multiples changements ces derniers mois...

Retrouvez nos infos média sur www.alden.fr.
Alden se réserve le droit d'interrompre la diffusion à tout moment dans le cadre des améliorations continues