

Vérification de la version logicielle du démodulateur intégré des AIO THS et démodulateur THOMSON THS 800

État de l'AIO ou démodulateur au démarrage	Procédure de vérification de la version.	Solution
<p>Le message "Le terminal n'a pas trouvé le signal du satellite Astra, SVP assurez-vous que le terminal est correctement connecté à votre installation d'antenne. Si votre terminal est directement connecté à une parabole, appuyer sur la touche VERTE pour essayer une nouvelle fois ou appuyez sur la touche MENU pour entrer dans le menu principal puis réglages LNB afin de vérifier les réglages LNB. Si ce message apparaît une nouvelle fois svp contactez votre revendeur." reste affiché à l'écran</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Appuyer sur la touche "MENU" de la télécommande THOMSON. - Appuyer sur la flèche de droite de la télécommande pour aller sur l'onglet "Carte à puce" (en bas à droite). - Utiliser la flèche du bas de la télécommande pour descendre sur la ligne "Identification STB" et appuyer sur la touche "OK". - Vérifier la version indiquée sur la ligne "Version logicielle du terminal" sur la 6eme ligne. 	<ul style="list-style-type: none"> - Si la version affichée est 2.2, le démodulateur est à jour. - Si la version affichée est inférieure à 2.2, le retour de l'appareil est nécessaire pour mise à jour de celui-ci.

créé le 21 juillet 2017